

Lezer van transponderkaarten, met 2-draads aansluiting naar decoder.

Exclusieve functies:

- 255 kaarten in te brengen, uit te breiden tot 510
- 2 kanalen
- 2 manieren om te programmeren: Easy of Professional
- programmeerbare uitgangsfuncties met relais momentary, bistabiel, timer, diefstalbeveiliging
- via kabel op 1 proximitylezer aan te sluiten
- leesafstand 5-10cm
- zeer sterke behuizing uit polycarbonaat

- ledlampje als schemerschakelaar om de inrichting in het donker te vinden
- mogelijkheid tot wijziging van de teller van het aantal handelingen gekoppeld aan een bepaalde in het geheugen aanwezige kaart.
- mogelijkheid tot wijziging van de in het geheugen ingevoerde parameter met betrekking tot het type kaart dat de decoder in staat moet zijn te erkennen; allemaal of, alleen MOCARD (niet programmeerbaar) of nogmaals alleen MOCARDP (programmeerbaar).
- wijzigen van de code toegekend aan een bepaalde MOCARDP om deze volgens de eigen wensen te programmeren

MOM kan aangesloten worden op programmeer-eenheid MOU (blz. 173)

De nieuwe programmeerinrichting biedt u de mogelijkheid elke soort handeling op de lezer **MOM**, op het toetsenpaneel **MOT** (via de decoder MORX) en op de zender-transponder **Flor-m** met het grootste gemak te verrichten. De MOU-interface kan aangesloten worden op uw PC om uw gegevens te bewaren.



Behuizing in polycarbonaat



| Code | Beschrijving | Stuks/verpak |
|----------------|--|--------------|
| MOM | lezer voor proximitykaarten, aan te sluiten op decoder MORX | 1 |
| MOCARD | proximitykaarten | 10 |
| MOCARDP | herschrijfbaar proximitykaarten (mbv MOU programmeerinrichting) met sequentiële codering voor grotere hoeveelheden | 10 |
| MORX | decoder voor MOT en MOM met geheugen BM1000 voor 255 combinaties | 1 |
| BM1000 | geheugenkaart voor 255 extra combinaties | 5 |

Technische gegevens

| | beschrijving | herkenningsafstand | beveiligingsklasse (IP) | afmetingen | gewicht |
|------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------------|---------|
| MOM | lezer voor MOCARD e MOCARDP | 5 ÷ 10cm | 54 | 78x26x69 h | 65g |

| | beschrijving | geheugencapaciteit | stroomvoorziening | maximumopname | beveiligingsklasse (IP) | bedrijfstemperatuur | afmetingen | gewicht |
|-------------|--|---|--------------------|--|-------------------------|---------------------|------------|---------|
| MORX | decoder voor 1 MOM of 4 MOT parallelgeschakeld | 2 BM1000 voor max. 510 MOCARD/MOCARDP FLOR-M of combinaties | 10÷35Vdc, 12÷28Vac | 24Vdc=70mA 24Vac=200mA 12Vdc=150mA 12Vac=300mA (met 1 MOM of 4 MOT) | 30 | -20° ÷ 55° C | 98x42x25 h | 65g |